

7029-PREMIUM-G3 BOMBA ELÉTRICA PARA GRAXA 20V 400GR SEM FIO

Código Bozza	12.421.0080
Referência	7029-PREMIUM-G3
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2
Objetivo	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos em locais de difícil acesso que não dispõem de ar comprimido e eletricidade.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	2,88 kg
Peso bruto	4,88 kg
Largura	210 mm
Comprimento	80 mm
Altura	345 mm
Material	Aço, Borracha e outros
Acabamento	Plástico, alumínio e aço
Capacidade granel	500 g
Compatível	Cartucho 400 g
Desenvolve até	8.000 PSI (551 BAR)
Vazão livre	85 g/min
Bateria:	20V LI-ON - 1500mAh
Funcionamento	Atua por pressão, sistema de gatilho.

COMPOSTA POR
• Extensão flexível de alta pressão de 75 cm; • Acoplador hidráulico; • Bateria 20V 1500mAh - BCA 10-G3 (2 un); • Carregador para a bateria - BCA-20-G3 -127/220V; • Maleta para transporte e armazenagem; OBS: Duração da bateria 30 min; OBS: Carregamento total da bateria em 75 min.

OPCIONAIS
• Cartucho de graxa Lítio (Mod. LT-400). • Cartucho de graxa Cálcio (Mod. CA-400).



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Acionamento por motor elétrico 20V, não necessita de ar comprimido;
- Extensão flexível com 75cm para maior praticidade no momento da lubrificação;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante;
- Maleta reforçada para transporte;
- Visor em led para informar a capacidade da bateria;
- Carregador bivolt (127/220V) maior praticidade.

VANTAGENS

- Leve e portátil, facilidade na lubrificação em locais com difícil acesso;
- Reduz a manutenção de máquinas que necessitam de lubrificação;
- Permite utilização de cartuchos de até 400 g de graxa;
- Bateria recarregável 20V, com maior durabilidade sem perder a eficiência;
- Evita a contaminação e o desperdício de graxa;

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de graxa;
- Utilize sempre EPI's ao operar qualquer equipamento;
- Não armazene a bateria em locais onde a temperatura possa exceder 40°C.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, engrenagens, mancais, redutores, roletes, correntes, moendas, tornos, teares, prensas, motores em geral. Equipamento indicado a Mineradoras, Petroquímicas, siderúrgicas, Metalúrgicas, Papel e Celulose, Alimentícia e Autopeças que não contém sistema de ar comprimido no local, assim garantindo máxima eficiência na Lubrificação de máquinas e equipamentos.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de baixa lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.